

# 非公路车用船型开关3250

## 防尘防水 (IP 66 / IP 68)



### 优点

### → PRODUCT FEATURES

大额定值范围

→ 直流或24V直流下0.5mA~20A

适合于恶劣环境

→ 防尘防水 (IP 66 / IP 68)

安全性和可靠性高

→ 自清洁式快动作开关系统，经1,000,000次试验，预防熔接

多种版本

→ 开关功能范围广泛，具有最多4个集成LED用于背光和功能照明

精美灵活设计

→ 不同颜色并具有各种激光标记符号的各种船型形状（也可客户定制）

|   |   |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
|---|---|----------|--------|------------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|
| 额定值                                       | 0.5 mA - 50E4<br>11 A 感应 - 27E4   |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 所有额定值<br>在12 V DC或24 V DC下                | 5 A 灯 (75 W) - 9E4<br>18 A 欧姆 - 8E4   |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 机械寿命                                      | 50E4  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 开关系统                                      | 通过相对运动接触  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 开关功能和极数<br>( ) = 瞬时<br>SP = 单极<br>DP = 双极 | <table border="0"> <tr> <td>OFF - ON</td> <td>SP, DP</td> </tr> <tr> <td>OFF - (ON)</td> <td>SP, DP</td> </tr> <tr> <td>ON - ON</td> <td>SP, DP</td> </tr> <tr> <td>ON - (ON)</td> <td>SP, DP</td> </tr> <tr> <td>ON - OFF - ON</td> <td>2 x SP</td> </tr> <tr> <td>(ON) - OFF - (ON)</td> <td>2 x SP</td> </tr> <tr> <td>(ON) - OFF - ON</td> <td>2 x SP</td> </tr> <tr> <td>ON - ON - ON</td> <td>2 x SP</td> </tr> <tr> <td>(ON) - ON - (ON)</td> <td>2 x SP</td> </tr> <tr> <td>OFF - ON - ON</td> <td>2 x SP</td> </tr> <tr> <td>OFF - ON - (ON)</td> <td>2 x SP</td> </tr> </table> | OFF - ON | SP, DP | OFF - (ON) | SP, DP | ON - ON | SP, DP | ON - (ON) | SP, DP | ON - OFF - ON | 2 x SP | (ON) - OFF - (ON) | 2 x SP | (ON) - OFF - ON | 2 x SP | ON - ON - ON | 2 x SP | (ON) - ON - (ON) | 2 x SP | OFF - ON - ON | 2 x SP | OFF - ON - (ON) | 2 x SP |
| OFF - ON                                  | SP, DP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| OFF - (ON)                                | SP, DP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| ON - ON                                   | SP, DP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| ON - (ON)                                 | SP, DP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| ON - OFF - ON                             | 2 x SP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| (ON) - OFF - (ON)                         | 2 x SP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| (ON) - OFF - ON                           | 2 x SP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| ON - ON - ON                              | 2 x SP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| (ON) - ON - (ON)                          | 2 x SP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| OFF - ON - ON                             | 2 x SP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| OFF - ON - (ON)                           | 2 x SP  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 照明  | 最多4个LED用于背光（绿色）和功能照明（红色）  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 端子类型                                      | 快速接线端子 2.8 mm<br>端子和初级电源定时器(JPT)  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 防护等级                                      |   |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 驱动器侧                                      | IP 66 and IP 68   |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 端子侧                                       | IP 54   |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 环境温度                                      | -40 ... +85 °C  |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |
| 动作力                                       | 7 N ~ 12 N +1.5 N   |          |        |            |        |         |        |           |        |               |        |                   |        |                 |        |              |        |                  |        |               |        |                 |        |

### 应用示例

- 工业应用
- 商用车辆
- 农业机械
- 施工机械
- 叉车
- 市政车辆
- 多功能车辆
- 休闲车
- 电动车辆
- 船舶
- 医疗器械
- 清洗设备
- 物料运输

保留进行技术变更的权利。尺寸不是固定不变的。  
详细规格可向我们咨询。

# 越野车用船型开关3250

## 防尘防水 (IP 66 / IP 68)

### 配件

合适的端子板

与端子板兼容的标准初级电源定时器 (JPT)

用于22 x 44 mm断路器的可调节安装框架

用于个别安装开口的可扩展多用安装框架

### 应要求可提供

更高的额定值

船型锁定功能 (顶部位置、底部位置或两者都有)

有双LED照明的指示灯

其他开关帽颜色






定制船型设计

其他照明颜色

### 图纸

(尺寸单位: mm)

开口



船型照明



# MARQUARDT

Marquardt Mechatronik GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · 德国

电话: +49 (0) 74 24 / 99-0 · 传真: +49 (0) 74 24 / 99-23 99 · marquardt@marquardt.de · www.marquardt.com